



O AZK START é um kit de segurança GSM via rádio (sem fios) ideal para apartamentos, garagens, escritórios, pequenas lojas, etc. De muito fácil instalação, usa a rede GSM para comunicar com os utilizadores ou com uma central receptora de alarme. A central é associada a um leitor RFID, até 10 detectores, 1 botão de campainha e até 10 utilizadores autorizados. A protecção da propriedade é efectuada através de detectores de movimento, detectores de porta aberta (contacto magnético) e detectores de fumo. O kit é composto pelos seguintes componentes: Central via rádio com comunicador GSM integrado, leitor de identificadores RFID, 1 contacto magnético de porta via rádio, 1

detector PIR de movimento via rádio, 2 identificadores RFID. Todos os detectores via rádio já estão configurados. A central pode enviar mensagens de voz e SMS para até 10 números de telefone. Fácil navegação por voz entre menus, utilizado controlo por telemóvel. Confirmação de intrusão através de chamada telefónica e aviso sonoro utilizando o sistema de som da central. O central está em permanente supervisão das ligações via rádio aos detectores. Pilhas e bateria da central incluídas. Equipamento certificado para nível de protecção 1, de acordo com a norma EN50131-1 Grade1 (risco baixo).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Alimentação da central	5V, 2.5A máx.
Bateria de backup	LI8650 de 3.7V /2.2Ah (duração típica de 5 anos)
Tempo de backup	12 horas
Nº máx de utilizadores	10 (cada um pode ter um identificador RF ou um comando remoto)
Nº máx de detectores	10
Nº máx de botões de campainha	1
Dimensões	165 x 120 x 40 mm
Peso	330g